

検相器 3 Phase Detector

sanwa®

KS1

注文品番：KS1(BOX)

メーカー希望小売価格 ¥8,000(税込¥8,800)

三相交流電源の相回転と欠相を確認
金属端子接触式の標準的な検相器

- 相回転(順相、逆相)のチェック
- R・S・T各相の欠相をLEDランプで確認
- 内蔵電池不要
- 携帯ケース標準付属
- IEC 61010 CAT.III 500V



一般仕様

用途	三相交流電圧の検相と欠相の判別
表示器	LEDランプの点灯
検知項目	順相(時計回り)・逆相(反時計回り)の確認 R相・S相・T相の欠相確認
使用電圧	三相 AC 100V ~ 500V
周波数特性	45Hz ~ 70Hz
使用許容時間	AC 110 V:連続 AC 220 V:約3時間 AC 480 V:約12分
使用環境条件	高度2000m以下・環境汚染度II
動作温度/湿度	0°C-40°C, 80%RH以下結露のないこと
内蔵ヒューズ	0.5A / 500V, φ5×20mm ※ユーザー側での交換不可
安全規格	IEC 61010 CAT.III 500V
EMC指令	IEC 61326 (EMC)
RoHS指令	EN50581 (RoHS)
寸法/質量	H102×W78×D32.5 mm / 約212 g (本体のみ)

付属品

- クリップリード:本体に直結(0.6m)
(ワニ口の開口径:φ25mm)
- 携帯ケース:C-KS
- 取扱説明書

三和電気計器株式会社

<https://www.sanwa-meter.co.jp/japan/>

カスタマーサポート

フリーダイヤル

0120-51-3930

受付時間

9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祭日を除く)

販売店の皆様へ

ご注文・修理・校正のご用命は各営業拠点へ連絡ください。

本社・東京営業所

東京都千代田区外神田2-4-4電波ビル
TEL:03-3253-4871 FAX:03-3251-7022

大阪営業所

大阪府大阪市浪速区恵美須西2-7-2
TEL:06-6631-7361 FAX:06-6644-3249

ご購入の際は販売代理店へ...

国華電機株式会社
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社 TEL:06-6353-5551 兵庫営業所 TEL:0798-66-2212
京都営業所 TEL:075-671-0141 姫路営業所 TEL:079-271-4488
滋賀営業所 TEL:077-566-6040 徳島中央営業所 TEL:079-284-1005
奈良営業所 TEL:0742-33-6040 川崎営業所 TEL:044-222-1212

メールでのお問い合わせ: webinfo@kokka-e.co.jp

●本カタログの記載内容は2023年1月1日現在のものです。●本カタログ記載の仕様、価格は断りなく改正・改定することがあります。●写真は印刷の為製品の色と異なる場合があります。