

**NEW**



Quality and reliability is our tradition

**KYORITSU**

# カード型デジタルマルチメータ KEW 1019R

## 使いやすさ、デザイン、性能を一新 ～最上級のカードテスト～



実物大

CE  
**TRUERMS**

- 歪んだ波形でも正確に測定できる  
真の実効値測定
- 最大測定電圧 AC/DC600V
- 使いやすさを追求したハードケース
- 読み取りやすい大きな表示部
- 国際規格に準拠した安全設計  
IEC 61010-1/61010-031/61010-2-033  
CAT III 300V / CAT II 600V

標準価格 4,500円(消費税別)

ケースカバーをスマート開閉



ポケットにも入るコンパクトサイズ



キャップ装着で短絡事故防止



キャップ装着時: CAT III  
キャップ未装着時: CAT II

共立電気計器株式会社

<http://www.kew-ltd.co.jp>

● KEW 1019R 仕様

測定範囲・精度	直流電圧	600.0mV/6.000/60.00/600.0V(入カインピーダンス: 10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(600.0mV/6.000/60.00V) ±1.0%rdg±5dgt(600.0V)
	交流電圧 (RMS)	6.000/60.00/600.0V(入カインピーダンス: 10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(6.000/60.00V) (50/60Hz) ±1.7%rdg±5dgt(6.000/60.00V) (45~500Hz) ±1.6%rdg±5dgt(600.0V) (50/60Hz) ±2.0%rdg±5dgt(600.0V) (45~500Hz)
	抵抗	600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt(600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40.00MΩ)
	導通	600.0Ω(約60Ω以下でブザー鳴動)
	キャパシタンス	6.000/60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0μF ±3.5%rdg±5dgt(6.000nF) ±3.5%rdg±10dgt(60.00nF) ±3.5%rdg±5dgt(600.0nF/6.000/60.00μF) ±4.5%rdg±5dgt(600.0μF)
適合規格	IEC61010-1 CATⅢ300V, CATⅡ600V 汚染度2 IEC61010-2-033 IEC61010-031 IEC61326-2-2	
使用電池	コイン形リチウム電池 CR2032(3V)×1 ※連続使用可能時間 約120時間(オートパワーセーブ約15分)	
外形寸法/質量	126(L)×85(W)×18(D)mm/約135g(ハードケース、電池含む)	
付属品	9188(ハードケース) ¥1,000(消費税別) コイン形リチウム電池 CR2032×1 取扱説明書	

\*交流電圧: CF≦3(50/60Hz) 正弦波以外の波形は±0.5%rdg±5dgtを加算, 波高値900V以下

**歪みの多い現場でも正しく測定**

測定波形	真の実効値タイプ <b>TRUE RMS</b>	平均値タイプ
	○	○
	○	大きく表示
	○	小さく表示
	○	小さく表示

● 付属品



**交流電圧測定**

**直流電圧測定**

**抵抗測定**

**導通測定**

**キャパシタンス測定**

👉 **使いやすさを追求したハードケース**

**スマート開閉**

測定/収納のストレスを軽減

**スッキリ収納**

簡単巻きつけて使用しない時もコンパクトに

**測定コード固定**

両手でくらくら測定

**キャップ収納ホルダー**

紛失防止にお役立ち

● 標準価格: カード型デジタルマルチメータ KEW 1019R 4,500円(消費税別)

**安全にお使いいただくために**

ご使用前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

● お問い合わせ、ご用命は下記へ



本社	TEL: 06-6353-5551
京都営業所	TEL: 075-671-0141
滋賀営業所	TEL: 077-566-6040
奈良営業所	TEL: 0742-33-6040
兵庫営業所	TEL: 0798-66-2212
姫路営業所	TEL: 079-271-4488
姫路中央営業所	TEL: 079-284-1005
川崎営業所	TEL: 044-542-6883

メールでのお問い合わせ: [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)



**共立電気計器株式会社**

<http://www.kew-ltd.co.jp>

東京営業所	〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20 ☎ 03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
大阪営業所	〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル ☎ 06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590
名古屋営業所	〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 ☎ 052(939)2861 FAX. 052(939)2862
サービスセンター お客様相談室	〒797-0045 愛媛県西予市宇和町坂戸 480 ☎ 0120-62-1172 FAX. 0894(62)5531