

# 振動計 V-1107

チャージアンプ方式で、小型で軽量、高精度の振動計です。  
変位・速度・加速度・衝撃値・実効値を測定します。  
衝撃値を計測する際、最大値をHOLDすることができます。

## レンジ (フルスケール)

入力感度 ( $\mu\text{c}/\text{m}/\text{s}^2$ )	0.10 ~ 0.99	1.00 ~ 9.99	10.0 ~ 99.9
加速度 ( $\text{m}/\text{s}^2$ )	30,100,300,1k, 3k,10k	3,10,30,100, 300,1k,3k,10k	3,10,30,100, 300,1k
速度 (m/s)	3,10,30,100, 300,1000	0.3,1,3,10,30, 100,300,1000	0.3,1,3,10, 30,100
変位 (mmp-p)			



寸法・重量 W150×D240×H105mm 約3Kg  
所要電源 AC 100V±10%、50/60Hz、20VA

取扱代理店

 国華電機株式会社  
KOKKA ELECTRIC CO.,LTD.

本社  
京都営業所  
滋賀営業所  
奈良営業所  
兵庫営業所  
姫路営業所  
姫路中央営業所  
川崎営業所

TEL : 06-6353-5551 FAX : 06-6354-0173  
TEL : 075-671-0141 FAX : 075-691-9434  
TEL : 077-566-6040 FAX : 077-566-6045  
TEL : 0742-33-6040 FAX : 0742-33-6090  
TEL : 0798-66-2212 FAX : 0798-66-2311  
TEL : 079-271-4488 FAX : 079-271-4489  
TEL : 079-284-1005 FAX : 079-284-1006  
TEL : 044-542-6883 FAX : 044-522-6893

メールでのお問い合わせ : [webinfo@kokka-e.co.jp](mailto:webinfo@kokka-e.co.jp)